zakaz@schneider-spb.ru

Технический паспорт продукта
Характеристики

XBKH70000002M
Счетчик моточасов мех 7 цифр ~230В

Основные характеристики

Коммерческий статус	Коммерциализировано
Семейство продуктов	Zelio Count
Тип изделия или компонента	Счетчик часов
Тип дисплея	Механический
Типоразмер	48 x 48 mm
Разряды дисплея	7 цифры
Сброс	Без
Технологический тип	Электромеханическое

Дополнительные характеристики

[Us] номинальное напряжение питания	230 V AC 50/60Hz пер. ток (Us +/- 10 %)
Потребляемая мощность	1 В·А
Срок резервного хранения данных	Постоянный
Режим счёта	Добавление 1/100 часа
Диапазон времени	0...99 999,99 h
Входная функция	Разрешение
Тип входа	Контакт
Способ крепления	Скрытого монтажа
Монтажная опора	Панельный монтаж
Монтаж	Самоблокирующимся зажимом
Тип клемм	Клеммный блок с винтовыми зажимами
Высота	48 мм
Масса продукта	0.06 кг
Ширина	48 мм
Размер символа	5 мм
Общая ширина CAD	48 мм
Общая высота CAD	48 мм
Общая высота CAD	63 мм

Условия эксплуатации

Стандарты	EN/IEC 50081-2 EN/IEC 50082-2 VDE 0435
Сертификаты продуктов	UR
Степень защиты IP	IP65 соответствующий EN/IEC 60529
Температура окружающей среды при работе	-10...50 °C
Температура окружающего воздуха при хранении	-25...70 °C
Виброустойчивость	3 gn (f = 10...150 Гц) соответствующий EN/IEC 60068-2-6
Ударопрочность	30 gn для 11 мс соответствующий EN/IEC 60068-2-27
Класс защиты от поражения электр. током	Класс II соответствующий EN/IEC 60536

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии составляет 18 месяцев от даты поставки, что подтверждается соответствующим документом

http://www.shop.schneider-spb.ru

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the performance of the products contained herein.
This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications.
It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof.
Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.